

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 Set 93459-92537

DALI-2 PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-applikationscontroller, 360° dækning og en rækkevidde på op til 9 m (63 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2	hvid	93459
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537

### Anvendelsesområder

- cellekontorer
- Storrums-kontor

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	<b>Sensorhoved: Ø 43 x 48 mm, Præstationsdel: 240 x 26 x 26 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Strømforbrug:	ca. 2 W
Slave enheder:	Op til 8
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sort, svarende til RAL9005 (92537)</b>
Kabellængde:	50 cm
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min
Orienteringslys:	10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 + Afdækningsring PD11 (52 mm) sort, svarende til RAL9005

Tilstedeværelsessensor med integreret DALI appikations ansøgning controller til energieffektiv lysstyring

DALI-2-certificeret produkt

Integreret DALI strømforsyning

DALI-grænseflade til styring af digitale, dæmpbare EKG'er i broadcast-tilstand

Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskifttere

Bidirectional IR -kommunikation muliggør hurtig integration i projektstyringsfunktionen af B.E.G. En app

Samtlige funktioner kan kun aktiveres med B.E.G. IR-adapter og en smartphone eller tablet (Android, iOS).

Halvautomatiske, fuldautomatisk, lysstyring eller nærvær tilstand justerbar

Justerbar reguleringsdynamik (minimum og maksimale værdier)

Justerbar hastighed og forsinkelse af forordningen

Single mester-version, ikke skalerbar

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Justerbar switch-on-værdi

Sidste værdi - Påmindelsesfunktion for tændte værdi

Justerbar lysstyrke Sæt værdi og reflektionsfaktor

Indikation af den aktuelle lyssensoreværdi i B.E.G. En app

Selvkontrol og visning af enhedsfejl i B.E.G. En app

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

PIN-kode

Korridorfunktion - Deaktiverer muligheden for at slukke for lyset via trykknappen

Antal DALI deltagere kan bestemmes hurtigt og pålideligt via B.E.G. Online DALI Linje Planner

Software er bagudkompatibel med den første generation (undtagen DSI, dobbeltlås og korridorfunktion)

Fabriksindstilling 10 min efterløbstid og 500 lux lysstyrke indstillede værdi

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og indbygning



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### **PD11-M-DACO-FLAT DALI-2**

Art.no: 93459

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensioner: Sensorhoved:  $\varnothing 43 \times 48$  mm, Præstationsdel:  $240 \times 26 \times 26$  mm

Strømforbrug: ca. 2 W



### **Afdækningsring PD11 (52 mm)**

Art.no: 92537

Dimensioner:  $\varnothing 52 \times 3$  mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005