



## PD5N-LAMELLA-BMS2 DALI-2 WB

93354 EAN: 4007529933549

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til 10 m (78 m<sup>2</sup>), DALI-2-indgangsenhed til lamelleloft

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD5N-LAMELLA-BMS2 DALI-2 WB	hvid	93354

## Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	55 x 20 x 44 mm via DALI-Bus og applikation, der understøtter DALI
Parametrisering:	multisensorer i henhold til IEC62386, del 101, 103, 303 og 304
Typ. Strømindgang:	4.5 mA
Afviklingstid:	200 ms
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 12 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 5 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	110 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Lysmåling:	0 - 4095 Lux, Måling af blandingslys
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid, svarende til RAL9010
Kabellængde:	300 mm
Tilslutninger og ledning:	prop WAGO 890-1112

## Information om produktet

DALI-2 Multisensor (Input Device) til installation i Lamella lofter

DALI-2-certificeret produkt

Forsyningsspænding via Dali-bussen

DALI Multimaster teknologi i henhold til IEC 62386 del 103

Eksempel 0 indeholder oplysninger om pladsudnyttelse og bevægelsesdetektering i henhold til IEC 62386 del 303 på Dali-bussen

Eksempel 1 giver LUX-værdier i henhold til IEC 62386 del 304 på Dali-bussen

Instance 2 - 6 giver oplysninger om trykket af kontrolknapper til en kompatibel mini-IR-fjernbetjening i henhold til IEC 62386 Del 301 på Dali-bussen

Parameter indstilling er mulig via en påkrævet Multimaster applications controller fra enhver producent. Denne controller skal understøtte IEC 62386 dele 101/103/301/303/304.

Clips-lukning til enkel og ensartet installation

Formonteret forbindelseskabel med plug-in-system

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belysnings sensor

Individuel følsomheds justering af PIR-sensoren

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

Forholdet mellem lyssensorer justeres

Justerbar bitopløsning af lyssensor

Justerbar refleksionsfaktor for beregnet lux -værdi

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

### Anvendelseseksempler:

trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale, classrooms/seminar Rooms



Lamellendecken Montage



Leuchten Montage



