

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93331-92467-97004

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 230° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (800 m<sup>2</sup>), med krybefunktion og fjernbetjening

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 230	hvid	93331
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97004

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97004)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 230° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	800 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)</b>
Kabinet:	hvid mat, svarende til RAL9010
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

## Information om produktet

Set : RC-plus next N 230 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### RC-plus next N 230

Art.no: 93331

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W




### Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



### Hjørnesokkel RC-plus next

Art.no: 97004

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet