

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93334-92467-97014

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
+ **Ø 71 x 34 mm (97014)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|--|-------|--------|
| RC-plus next N 230 | brun | 93334 |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid | 92467 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | brun | 97014 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel) |
| Dimensioner: | Ø 164 x 143 mm (92467) + Ø 71 x 34 mm (97014) |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 230° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 800 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK09 (92467) |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467) |
| Kabinet: | brun mat, svarende til RAL8014 |
| Materiale Farve: | brun mat, svarende til RAL8014 |
| Kanal 1 (lysstyring) | |
| Afbryderstyrke: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 - 500 Lux |

Product information

Set : RC-plus next N 230 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next brun mat, svarende til RAL8014

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



RC-plus next N 230

Art.No: 93334

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97014

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet