

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93334-97005

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 230° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (800 m<sup>2</sup>), med krybefunktion og fjernbetjening

### Bestil data

| Betegnelse                | Farve | Art.no |
|---------------------------|-------|--------|
| RC-plus next N 230        | brun  | 93334  |
| Hjørnesokkel RC-plus next | hvid  | 97005  |

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

## Tekniske data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)      |
| Dimensioner:  | <b>121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)</b>  |
| Strømforbrug:                                       | ca. 0.5 W  |
| Detektionsområde:                                   | vandret 230°<br>(Vægmontering)<br>maks. 20 m på tværs<br>maks. 6 m frontalt<br>maks. 4 m krybezone |
| Rækkevidde:   |  |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 800 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde  |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP54 / Klasse II   |
| Beskyttelse mod slag:                               | IK03   |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C  |
| Kabinet:  | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  |
| Materiale Farve:                                    | brun mat, svarende til RAL8014   |

### Kanal 1 (lysstyring)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Afbryderstyrke:                   | 3000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>maks. startstrøm<br>$I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$<br>maks. startstrøm<br>$I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontakt-type:                     | 1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt  |
| Tidsindstillinger:                | 15 sek. - 16 min, Impuls   |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 - 500 Lux  |

## Information om produktet

Set : RC-plus next N 230 + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontage

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **RC-plus next N 230**

Art.no: 93334

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Hjørnesokkel RC-plus next**

Art.no: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af