

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280 Set 93341-92467

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 280	hvid	93341
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	<b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)</b>
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

## Product information

Set : RC-plus next N 280 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid
Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone
Mekanisk indstilling af rækkevidden
Forskellige efterløbstider
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.
Mulighed for manuel tænding via tryk
Bevægeligt kuglehoved
Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
Zero crossing tilkobling og frakobling
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario
Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden
Let montering med stiksokkel
Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering
Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **RC-plus next N 280**

Art.No: 93341

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv