

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280 Set 93341-92467

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 280° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (970 m<sup>2</sup>), med krybefunktion og fjernbetjening

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Bestil data

| Betegnelse                                 | Farve | Art.no |
|--|-------|--------|
| RC-plus next N 280                         | hvid  | 93341  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) | hvid  | 92467  |

## Tekniske data

|   |  |
|---|--|
| Spænding:   | 110 - 240 V AC<br>50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>  |
| Strømforbrug:                                       | ca. 0.5 W  |
| Detektionsområde:                                   | vandret 280° (Vægmontering)<br>maks. 20 m på tværs   |
| Rækkevidde:   | maks. 6 m frontalt<br>maks. 4 m krybezone  |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 970 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde   |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet:               | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                           | IP54 / Klasse II   |
| Beskyttelse mod slag:                               | <b>IK09 (92467)</b>  |
| Omgivelsestemperatur:                               | -25 °C til +50 °C  |
| Kabinet:  | <b>UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)</b>   |
| Materiale Farve:                                    | hvid mat, svarende til RAL9010   |
| <b>Kanal 1 (lysstyring)</b>                         |  |
| Afbryderstyrke:                                     | 3000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A<br>maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A |
| Kontakt-type:                                       | 1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt  |
| Tidsindstillinger:                                  | 15 sek. - 16 min, Impuls   |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk:                   | 2 - 500 Lux  |

## Information om produktet

Set : RC-plus next N 280 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **RC-plus next N 280**

Art.no: 93341

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv