

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280 Set 93343-92467-97005

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **Ø 164 x 143 mm (92467)**  
**+ 60 x 61 x 68 mm (97005)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 280	sort	93343
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92467)</b>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C

### Kabinet:

**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92467)**

### Materiale Farve:

sort mat, svarende til RAL9005

### Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm Ip (20 ms) = 165 A maks. startstrøm Ip (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

## Product information

Set : RC-plus next N 280 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm) hvid + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **RC-plus next N 280**

Art.No: 93343

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm

Beskyttelse mod slag: IK09

Kabinet: Coated stålkurv



### **Hjørnesokkel RC-plus next**

Art.No: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af