

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280 Set 93343-97024

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97024)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|---------------------------|-------|--------|
| RC-plus next N 280 | sort | 93343 |
| Hjørnesokkel RC-plus next | sort | 97024 |

Technical data

| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel) |
| Dimensioner: | 121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97024) |
| Strømforbrug: | ca. 0.5 W |
| Detektionsområde: | vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 970 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Beskyttelse mod slag: | IK03 |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | sort mat, svarende til RAL9005 |
| Kanal 1 (lysstyring) | |
| Afbryderstyrke: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A |
| Kontakt-type: | 1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt |
| Tidsindstillinger: | 15 sek. - 16 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 2 - 500 Lux |

Product information

Set : RC-plus next N 280 + Hjørnesokkel RC-plus next sort mat, svarende til RAL9005

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling

Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



RC-plus next N 280

Art.No: 93343

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97024

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet