

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130 Set 93323-97024

230V PIR-Außenbewegungsmelder mit 130° Erfassung und bis zu r=20m Reichweite (450 m<sup>2</sup>), mit Unterkriechschutz und fernbedienbar

### Bestelldaten

| Bezeichnung                  | Farbe   | Art.No |
|------------------------------|---------|--------|
| RC-plus next N 130           | schwarz | 93323  |
| Außen-Ecksocket RC-plus next | schwarz | 97024  |

### Anwendungsbereiche

- Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege)
- Parkplätze
- Tiefgaragen
- Hochregallager

## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Spannung:                                    | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)  |
| Abmessungen:                                 | <b>121 x 71 x 85 mm</b><br><b>+ Ø 71 x 34 mm</b><br><b>(97024)</b>   |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.5 W  |
| Erfassungsbereich:                           | horizontal 130°<br>(Wandmontage)<br>max. 20 m quer<br>max. 6 m frontal   |
| Reichweite:                                  | max. 4 m<br>Unterkriechschutz  |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehöhe  |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Schutzart/-klasse:                           | IP54 / Klasse II   |
| Stoßfestigkeitsgrad:                         | IK03   |
| Umgebungstemperatur:                         | -25 °C bis +50 °C  |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat, UV-beständig   |
| Farbe:                                       | schwarz matt, ähnlich RAL9005  |
| <b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>              |  |
| Schaltleistung:                              | 3000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>max.<br>Einschaltspitzenstrom<br>$I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$<br>max.<br>Einschaltspitzenstrom<br>$I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$ |
| Kontaktart:                                  | 1x $\mu$ -Kontakt,<br>Schließer/NO mit<br>vorlaufendem<br>Wolfram-Kontakt  |
| Nachlaufzeit:                                | 15 s - 16 min, Impuls  |
| Einschaltchwelle:                            | 2 - 500 Lux  |

## Produktinformationen

Set : RC-plus next N 130 + Außen-Ecksockel RC-plus next schwarz matt, ähnlich RAL9005

Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz

Mechanische Reichweiteneinstellung

Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung

Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.

Manuelles Schalten über Taster möglich

Beweglicher Kugelkopf

Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Schaltung im Nulldurchgang

Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario

Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden

Einfache Montage durch Stecksockel

Wand-, Decken-, Eckmontage

Werkseinstellung 3 min und 20 Lux



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **RC-plus next N 130**

Art.No: 93323

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)

Abmessungen: 121 x 71 x 85 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W



### **Außen-Ecksockel RC-plus next**

Art.No: 97024

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm

Schutzart/-klasse: IP54

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig