

B.E.G. LUXOMAT[®]net



SA4 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG

90139 EAN: 4007529901395

- Spænding: fra KNX-BUS
- Dimensioner: 90139= 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Typ. Strømindgang: 5 mA typisk
20 mA maks.

Order data

Designation

SA4 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG

Farve

grå

Art.No

90139

Technical data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90139= 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA typisk 20 mA maks.
Strømforbrug:	0.15 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	90139= IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	grå
KNX TP 256:	Ja 0.2 ... 4.0 mm ² stiv
Tilslutninger og ledninger:	0.25 ... 2.5 mm ² fler-trådet (med eller uden ferrule), USB

Kanal 1 til Kanal 4 eller 8

Afbryderstyrke:	3680 W, cos φ = 1 maks. startstrøm I _p (150 μ s) = 600 A
Kontakt-type:	μ -kontakt, potentialfri lukke/NO, (hvis N er tilsluttet, er kanal 1 ikke længere potentialfri og bruges til at bestemme fasepositionen)
Udgange:	90139= 4 skifte udgange 93339= 8 skifte udgange

Nuværende måling
Effektiv værdi måling
Måleområde: 10 mA ... 20
A AC (Ingen DC)
Nøjagtighed ved AC sinus
typ.: 3% af den aktuelle
strøm \pm 20 mA
Frekvens: 50/60 Hz

Aktiv effektmåling

Eventuelt uden
genkendelse af fase
tilstand mellem strøm og
spænding eller med
anerkendelse af fase
tilstand (input via ETS).
Måleområde: 2 W ... 4600
W AC (Ingen DC)
Nøjagtighed ved AC sinus
typ.: 5 % af den aktuelle
effekt værdi \pm 5 W
Frekvens: 50/60 Hz

Product information

Switch-aktuator til skift af forbrugere

KNX seriens bredde er 4 enheder (SA4-230/16/) eller 8 enheder (SA8-230/16/) til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

Transformer baseret aktuel måling (\pm 10mA)

Reel effektiv værdi måling (nuværende)

Spannungssynchrone Wirkleistungsmessung

Enheden har 4 (SA4 -230/16/) eller 8 (SA8 -230/16/) uafhængig, potential-fri ingen kontakter.

Skift af kontakter er optimeret til capacitive belastninger

håndbetjente afbrydere muliggør manuel Skift selv uden bus spænding

Switch-aktuatoren leveres af KNX bussen og kræver ikke en ekstra strømforsyning

Udgangene er forbundet via skrueklemmer

Spændingen antages at være sinusformet. For kanalerne 2 ... 4, kan faseforskydningen justeres via ETS ved at bruge forskellige faseledere (trefaset vekselspænding).



