



SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG

93339 EAN: 4007529933396

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 93339= 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
- Assorbimento: 5 mA tipico
20 mA Massima

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SA8 - 230 / 16 / H / EM / KNX REG	grigio	93339

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	93339= 90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Assorbimento:	5 mA tipico 20 mA Massima
Potenza assorbita:	0.15 W
Classe / Grado protezione:	93339= IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	grigio
KNX TP 256:	Si
	0.2 ... 4.0 mm ² rigido
Collegamenti e cavi:	0.25 ... 2.5 mm ² ben cablato (con o senza ghiera), USB

Canale 1 a Canale 4 o 8

Carico di contatto:	3680 W, $\cos \varphi = 1$ Massima corrente di spunto commutabile I_p (150 μ s) = 600 A μ -contatto, a potenziale zero contatto NO, (se N è collegato, il canale 1 non è più privo di potenziale e viene utilizzato per determinare la posizione della fase)
Tipo di contatto:	
Outputs:	90139= 4 canali in uscita 93339= 8 canali in uscita

Misurazione di corrente

Misura del valore efficace

Campo di misura: 10 mA ... 20 A AC (no DC)

Precisione di misurazione della sinusoide tip.: 3% dell'attuale corrente \pm 20 mA

Frequenza: 50/60 Hz

Misura della potenza:

Informazioni sul prodotto

Attuatore per la commutazione dei carichi

Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE o 8 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715)

Misurazione della potenza (\pm 10 mA)

Misurazione corrente

Misura della potenza attiva

Il dispositivo ha 4 (SA4 - 230 / 16 /) o 8 (SA8 - 230 / 16 /) contatti indipendenti normalmente aperti

I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi

Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus

L'attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare

Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite

Si presume che la tensione sia sinusoidale. Per i canali 2 ... 4, lo sfasamento può essere regolato tramite ETS quando si usano conduttori di fase diversi (corrente alternata trifase).

Opzionalmente senza
riconoscimento dello
stato di fase tra
corrente e tensione o
con riconoscimento
dello stato di fase
(ingresso tramite ETS).
Campo di misura: 2 W
... 4600 W AC (no DC)
Precisione di
misurazione della
sinusoide tip.: 5 % (del
valore di potenza
attuale) ± 5 W
Frequenza: 50/60 Hz



