

B.E.G.

LUXOMAT®



Mini-RC-Filtre Anti-Arc

10882 EAN: 4007529108824

Il est important d'installer le limiteur de surtension RC à proximité de la source d'interférence.

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Mini-RC-Filtre Anti-Arc		10882

Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions:	50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	polyoléfin
Couleur du matériau:	noir
Longueur de câble:	150 mm

Informations sur les produits

Le limiteur de surtension RC permet de supprimer les interférences électriques dans le système d'éclairage, si nécessaire.

En raison des pics de tension techniquement induits lors des opérations de commutation de charges inductives (p. ex., les ballasts électroniques), des commutations involontaires de détecteurs de plafond ou de présence peuvent se produire, en particulier en relation avec de grandes longueurs de câbles.

Pour les grandes installations, dans lesquelles de nombreux ballasts électroniques sont contrôlés en parallèle, l'utilisation de limiteurs de surtension RC est recommandée.

-

Il est important d'installer le limiteur de surtension RC à proximité de la source d'interférence.

Convient pour: 10882, 91001, 91002, 91008, 91012, 91018, 91021, 91022, 91028, 91048, 91049, 91101, 91102, 91121, 91122, 92140, 92143, 92144, 92148, 92149, 92150, 92151, 92153, 92155, 92158, 92165, 92184, 92186, 92188, 92190, 92196, 92198, 92218, 92219, 92245, 92248, 92255, 92270, 92272, 92274, 92310, 92440, 92443, 92480, 92485, 92550, 92555, 92565, 92575, 92576, 92580, 92583, 92585, 92586, 92587, 92730, 92735, 92740, 92745, 92751, 92756, 92760, 92761, 92900, 92902, 92912, 92913, 92923, 92931, 92934, 92973, 92985, 93092, 93093, 93132, 93134, 93159, 93231, 93247, 93284, 93288, 93317, 93321, 93323, 93324, 93327, 93331, 93333, 93334, 93341, 93343, 93344, 93346, 93404, 93405, 93563, 94055, 94401, 94402, 94417, ...



