

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93333-97024

230 V-os PIR kültéri mozgásérzékelő, 230°-os érzékelési szöggel és akár 20 m hatótávolsággal (800 m²), alulról való behatolás elleni védelemmel és távirányítással

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|--------------------------------|--------|----------|
| RC-plus next N 230 | fekete | 93333 |
| Külső sarokaljzat RC-plus next | fekete | 97024 |

Alkalmazási területek

- Kültér
- Parkoló
- Mélygarázs
- Magaspolcos raktár

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető) |
| Méreték: | 121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97024) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 230° (oldalfalra szerelhető) max. 20 m áthaladás max. 6 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | max. 4 m alábújás védelem |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 800 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK03 |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát |
| Anyag színe: | fekete matt, hasonló RAL9005 |

1-s csatorna (világításvezérlés)

| | |
|---------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x µ érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 16 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 2 - 500 Lux |

Termékinformációk

Set : RC-plus next N 230 + Külső sarokaljzat RC-plus next fekete matt, hasonló RAL9005

Mozgásérzékelő 230° érzékelési tartománnyal és alábújás védelemmel

A hatótávolság mechanikus beállítása

Eltérő időzítések a mozgás irányától függően

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Állítható érzékelőfej

Gyári beállításokkal azonnal üzemkész

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Nullátmeneti kapcsolás

Az aljzat kompatibilis az RC-plus (next) termékekkel

Az érzékenység csökkentésével elkerülhető az állatok okozta téves kapcsolás

Egyszerű szerelés gyorscsatlakozó aljzattal

Falra, mennyezetre, külső sarokra szerelhető

Gyári beállítás 3 perc, 20 Lux



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



RC-plus next N 230

Cikkszám: 93333

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kérésre más tápfeszültséggel is rendelhető)

Méret: 121 x 71 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Külső sarokaljzat RC-plus next

Cikkszám: 97024

Méret: Ø 71 x 34 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát