



## PD4-CAS2-GH Set 93479-92199

Rilevatore di presenza PIR compatibile con CASAMBI con copertura a 360° e campo di rilevamento fino a 30x19 m (440 m<sup>2</sup>) a un'altezza di installazione di 16 m, per magazzini a scaffali alti

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-CAS2-GH	bianco	93479
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Impostazione:	App Casambi
Potenza assorbita:	0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° ovale (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	30 m x 19 m
Area di rilevamento tangenziale:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	5 m / 16 m / 14 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Ritardo spegnimento:	1 s - 60 min
Nivel de luminosidad deseado:	1 - 4000 Lux
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-CAS2-GH + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza Casambi per montaggio a grandi altezze

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio rapida e sicura

Sensore di luce telescopico esterno regolabile meccanicamente per un'altezza di montaggio compresa tra 5 e 16 metri, per la misurazione precisa della luce nella singola applicazione

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Regolazione del fattore di riflessione e immissione della luminosità per la visualizzazione della luminosità effettiva nell'app

L'area di rilevamento è espandibile con altri dispositivi B.E.G. Casambi

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

**Nota: Nel caso in cui i rilevatori vengano installati in grandi magazzini con alte scaffalature è possibile, tramite le palpebre di copertura in dotazione, permettere che il rilevamento avvenga solo in alcune direzioni.**

Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

Facile programmazione tramite Casambi smartphone App

Per maggiori informazioni

**<https://www.beg-luxomat.com/it/grandi-altezze-di-montaggio/>**



# CASAMBI



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




### **PD4-CAS2-GH**

Numero: 93479

Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz

Dimensioni:  $\varnothing$  101 x 76 mm

Impostazione: App Casambi



### **Griglia protezione BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni:  $\varnothing$  200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione