B.E.G. LUXOMAT®



# PD4-M-2C-K-AP Set 92440-92199-92376

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m²), ideale per corridoi e controllabile a distanza

## Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|---|---|---|
| PD4-M-2C-K-AP | bianco | 92440 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |
| Attacco AP IP65 PD4-AP IP54 | bianco | 92376 |

## Aree di applicazione

- corridoi/passaggi

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Potenza assorbita: | < 0.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale |
| Area di rilevamento tangenziale: | 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP54 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | **IK09 (92199)** |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | **Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)** |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| **Canale 1 (comando di luce)** | |
| Carico di contatto: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 15 s – 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 – 2000 Lux |
| **Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)** | |
| Carico di contatto: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-2C-K-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Attacco AP IP65 PD4-AP IP54 bianco

Rilevatore di presenza speciale per corridoi

Un canale per l'attivazione delle luci

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno


Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi


Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale


Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

| | |
|---|---|
| Tipo di contatto: | 1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | 5 min – 120 min, Impulso allarme, Impulso |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |




## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



**PD4-M-2C-K-AP**
Numero: 92440

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm
Potenza assorbita: < 0.5 W



**Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione



**Attacco AP IP65 PD4-AP IP54**
Numero: 92376

Dimensioni: Ø 115 x 70 mm
Classe / Grado protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK07