

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-K-AP Set 92440-92441

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e campo di rilevamento fino a 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>), ideale per corridoi e controllabile a distanza

### Aree di applicazione

- corridoi/passaggi

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-2C-K-AP	bianco	92440
Staffa per parete PD4-AP	bianco	92441

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 101 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Potenza assorbita:	< 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

### Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
---------------------	---------------------------------

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-2C-K-AP + Staffa per parete PD4-AP  
bianco

Rilevatore di presenza speciale per corridoi

Un canale per l'attivazione delle luci

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Per attivare un impulso di allarme si devono rilevare almeno 3 movimenti distribuiti in un periodo di tempo di 9 secondi

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale




Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux (15 min HVAC)

Tipo di contatto: 1x Contatto  $\mu$ , a potenziale zero contatto NO

Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min, Impulso allarme, Impulso

Misurazione mista della luce: Misurazione mista della luce



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4-M-2C-K-AP**

Numero: 92440

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 101 x 76 mm  
Potenza assorbita: < 0.5 W



### **Staffa per parete PD4-AP**

Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco