

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Testa del sensore: \varnothing 18 x 26 mm, Modulo di potenza: 154 x 40 x 30 mm
- Potenza assorbita: ca. 1.6 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| PD9-DIGI | - | 92917 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Testa del sensore: $\varnothing 18 \times 26$ mm, Modulo di potenza: $154 \times 40 \times 30$ mm |
| Potenza assorbita: | ca. 1.6 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima $\varnothing 3$ m trasversale |
| Area di rilevamento tangenziale: | $7 \text{ m}^2 / 2.5 \text{ m}$ Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | $2 \text{ m} / 3 \text{ m} / 2.5$ m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK03 |
| Temperatura funzionamento: | $-25 \text{ }^\circ\text{C}$ a $+50 \text{ }^\circ\text{C}$ |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | - |
| Lunghezza cavo: | 45 cm |
| Canale 1 (comando di luce a potenziale zero) | |
| Carico di contatto: | 1000 W , $\cos \varphi = 1$ 500 VA , $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , a potenziale zero contatto NO |
| Ritardo spegnimento: | $30 \text{ s} - 30 \text{ min}$, Impulso |

Informazioni sul prodotto

Speciale mini rilevatore di movimento per montaggio a scomparsa

Un canale per l'attivazione delle luci

Si aziona esclusivamente in base al movimento

Impostazione manuale del tempo di ritardo sul componente

Elemento visibile della testina del sensore: $\varnothing 11 \times 3$ mm

Settori d'impiego:
montaggio in apparecchi finiti



