

B.E.G.

LUXOMAT®



PD9-DIGI

92917 EAN: 4007529929177

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Testa del sensore: Ø 18 x 26 mm, Modulo di potenza: 154 x 40 x 30 mm
- Potenza assorbita: ca. 1.6 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-DIGI	-	92917

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Testa del sensore: Ø 18 x 26 mm, Modulo di potenza: 154 x 40 x 30 mm
Potenza assorbita:	ca. 1.6 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 3 m trasversale
Area di rilevamento tangenziale:	7 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 3 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	-
Lunghezza cavo:	45 cm

Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso

Informazioni sul prodotto

Speciale mini rilevatore di movimento per montaggio a scomparsa

Un canale per l'attivazione delle luci

Si aziona esclusivamente in base al movimento

Impostazione manuale del tempo di ritardo sul componente

Elemento visibile della testina del sensore: Ø 11 x 3 mm

Settori d'impiego:

montaggio in apparecchi finiti



