

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130 Set 93321-97004

Rilevatore di movimento PIR da esterno a 230 V con angolo di rilevamento di 130° e portata fino a r=20 m (450 m<sup>2</sup>), con protezione anti-scavalcamento e telecomando

### Dati dell'ordine

| Designazione                  | Colore | Numero |
|-------------------------------|--------|--------|
| RC-plus next N 130            | bianco | 93321  |
| Attacco angolare RC-plus next | bianco | 97004  |

### Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- aree parcheggio
- Garage sotterranei
- Magazzino verticale

## Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione:   | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)   |
| Dimensioni:  | <b>121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97004)</b>  |
| Potenza assorbita:   | ca. 0.5 W   |
| Area rilevamento:  | orizzontale 130° (Montaggio a parete)<br>Massima 20 m trasversale<br>Massima 6 m frontale   |
| Raggio d'azione:   | Massima 4 m<br>Protezione antintrusione   |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altezza di fissaggio  |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Classe / Grado protezione:   | IP54 / Classe II  |
| Resistenza agli urti:  | IK03  |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +50 °C   |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV   |
| Colore di materiale:   | bianco opaco, simile a RAL9010  |
| <b>Canale 1 (comando di luce)</b>  |   |
| Carico di contatto:  | 3000 W, cos φ = 1<br>1500 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A<br>1x Contatto μ, |
| Tipo di contatto:  | contatto NO con contatto anticipato al tungsteno  |
| Ritardo spegnimento:   | 15 s - 16 min, Impulso  |
| Soglia accensione:   | 2 - 500 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Set : RC-plus next N 130 + Attacco angolare RC-plus next bianco opaco, simile a RAL9010

Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 130° e protezione antintrusione

Distanza rilevamento regolabile manualmente

Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento

Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Testa sensore ruotante

Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica.

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Commutazione zero crossing

Base per RC-plus (next) e Vario

La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità

Montaggio agevole con supporto a innesto rapido

Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno

Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




### **RC-plus next N 130**

Numero: 93321

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)

Dimensioni: 121 x 71 x 85 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W



### **Attacco angolare RC-plus next**

Numero: 97004

Dimensioni: Ø 71 x 34 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV