

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 230 Set 93331-92467-97005

Rilevatore di movimento PIR da esterno a 230 V con angolo di rilevamento di 230° e portata fino a r=20 m (800 m<sup>2</sup>), con protezione anti-scavalcamento e telecomando

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
RC-plus next N 230	bianco	93331
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467
Supporto Angolo interno RC-plus next	bianco	97005

### Aree di applicazione

- Aree esterne (ingressi / vie di accesso)
- aree parcheggio
- Garage sotterranei
- Magazzino verticale

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)
Dimensioni:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 230° (Montaggio a parete) Massima 20 m trasversale Massima 6 m frontale
Raggio d'azione:	Massima 4 m Protezione antintrusione
Area di rilevamento tangenziale:	800 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP54 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92467)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
<b>Canale 1 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto μ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 16 min, Impulso
Soglia accensione:	2 - 500 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : RC-plus next N 230 + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco + Supporto Angolo interno RC-plus next bianco opaco, simile a RAL9010
Rilevatore di movimento RC-plus next con area di rilevamento di 230° e protezione antintrusione
Distanza rilevamento regolabile manualmente
Tempo di ritardo allo spegnimento dinamico in funzione della direzione del movimento
Rilevamento ininterrotto tramite collegamento in parallelo di diversi rilevatori
Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno
Testa sensore ruotante
Messa in funzione immediata grazie alle impostazioni di fabbrica.
Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale
Commutazione zero crossing
Base per RC-plus (next) e Vario
La commutazione errata dovuta alla presenza di animali può essere evitata riducendo la sensibilità
Montaggio agevole con supporto a innesto rapido
Montaggio a parete, a soffitto e su angolo esterno
Impostazioni di fabbrica 3 min e 20 lux



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **RC-plus next N 230**

Numero: 93331

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (su richiesta sono disponibili anche altre tensioni di funzionamento)

Dimensioni: 121 x 71 x 85 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### **Supporto Angolo interno RC-plus next**

Numero: 97005

Dimensioni: 60 x 61 x 68 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Involucro: involucro in pregiato PC