

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-FC Set 93317-93256

Detetor de movimento PIR de 230 V com deteção de 360° e alcance de até Ø8m (50 m<sup>2</sup>), controlável à distância

### Domínios de aplicação

- corredores/halls
- escadas
- banheiros
- Sala de equipamentos

### Dados da encomenda

| Designação             | Cor    | Número |
|------------------------|--------|--------|
| BL2-FC                 | Branco | 93317  |
| Kit de montagem BL2-SM | Branco | 93256  |

## Dados técnicos

|   |   |
|---|---|
| Tensão:   | 110 - 240 V   |
| Dimensões:  | <b>Ø 80 x 61 mm<br/>+ Ø 109 x 50 mm (93256)</b>   |
| Alimentação:                                      | 0.3 W   |
| Área de deteção:                                  | horizontal 360°<br>(Montagem no teto)<br>máx. Ø 8 m transversal<br>máx. Ø 4.8 m em direção a máx. Ø 3.2 m atividade sentada |
| Alcance:  | 50 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altura de montagem   |
| Superfície monitorizada (aproximação tangencial): | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Altura de montagem min./máx./recomendada:         | IP23 / Classe II  |
| Grau de proteção / Classe de Isolamento:          | IK05  |
| Resistência ao choque:                            | -25 °C até +50 °C   |
| Temperatura ambiente:                             | Policarbonato resistente aos raios UV   |
| Involucro:  | Branco  |
| Cor do material:                                  | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> para fios rígidos   |
| Ligações e cabos:                                 |   |
| <b>Canal 1 (controlo de iluminação)</b>           |   |
| Potência:   | 1000 W, cos φ = 1<br>500 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED   |
| Tipo de contato:                                  | 1x Micro contato, Contato NA  |
| Temporização de funcionamento:                    | 15 s - 60 min   |
| Valor limite de acendimento:                      | 10 - 2000 Lux   |

## Informações sobre o produto

Set : BL2-FC + Kit de montagem BL2-SM Branco

Detetor de movimento de teto para aplicações interiores com alcance de deteção de 360°

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Comutação com deteção de passagem por zero

### Operação simples com controle remoto (necessário)

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato

Relés de alto desempenho concebidos para 100 000 ciclos de comutação com carga elevada; com carga reduzida, são possíveis vários milhões de ciclos de comutação

Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem

Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 3 min., limite de acendimento 500 lux



## Artigos de conjunto

Para obter o conjunto de acordo com as especificações técnicas, é necessário encomendar os artigos indicados.



### **BL2-FC**

Número: 93317

Tensão: 110 - 240 V  
Dimensões: Ø 80 x 61 mm  
Alimentação: 0.3 W



### **Kit de montagem BL2-SM**

Número: 93256

Dimensões: Ø 109 x 50 mm  
Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP23  
Cor do material: Branco