



## PD11-DALI-SYS-FLAT-FC Set 92731-92833-92537

Multisenzor DALI-SYS PIR s 360° snímáním a dosahem až Ø9 m (63 m<sup>2</sup>), určený k integraci do systémů DALI-SYS

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD11-DALI-SYS-FLAT-FC	bílá	92731
FM-adaptér set / PD11	bílá	92833
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Parametrizace:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Elektrina:	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo
Dosah:	max. Ø 3 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>černá, podobný RAL9005 (92537)</b>
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

## Informace o produktu

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-FC + FM-adaptér set / PD11 bílá + krycí kroužek PD11 (52 mm) černá, podobný RAL9005

Nízký profil DALI multisenzor (viditelná výška: 0,85 mm).

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Pružinové svorky pro rychlou a jednoduchou instalaci v zavěšených stropech.

Zahrnuje stínící krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

S příslušenstvím dostupným také pro nástěnné zásuvky.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### PD11-DALI-SYS-FLAT-FC

Č. zboží: 92731


Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC  
Rozměry: Ø 52 x 48 mm  
Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### FM-adaptér set / PD11

Č. zboží: 92833

Rozměry: Ø 104 mm  
Barva materiál: bílá



### krycí kroužek PD11 (52 mm)

Č. zboží: 92537

Rozměry: Ø 52 x 3 mm  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát  
Barva materiál: černá, podobný RAL9005