

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 Set 93459-92537

- Napětí: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Rozměry: **hlava senzoru:  $\varnothing 43 \times 48$  mm, zdroj napájení  $240 \times 26 \times 26$  mm +  $\varnothing 52 \times 3$  mm (92537)**
- Spotřeba elektrické energie: ca. 2 W

### Areas of application

- malé kanceláře
- open space kanceláře

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2	bílá	93459
krycí kroužek PD11 (52 mm)	černá	92537

## Technical data

Napětí:	230 V AC ±10% 50 Hz
Rozměry:	<b>hlava senzoru: Ø 43 x 48 mm, zdroj napájení 240 x 26 x 26 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Spotřeba elektrické energie:	ca. 2 W
Detektor slave:	až do 8
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 9 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 3 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK02
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>černá, podobný RAL9005 (92537)</b>
Délka kabelu:	50 cm
<b>kanál 1 (ovládání osvětlení)</b>	
Výstup DALI:	80 mA (garantováno), 125 mA (max.), Vypínací mechanismus
Podporované předřadníky:	DT0, DT5, DT6, DT7
Podporované ovládací zařízení:	- (single master)
Čas doběhu:	1 min - 150 min 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Orientační světlo:	
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux
Měření smíšeného světla:	měření smíšeného světla

## Product information

Set : PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 + krycí kroužek PD11 (52 mm) černá, podobný RAL9005

Detektor přítomnosti s integrovaným aplikačním ovladačem DALI pro energeticky účinné řízení osvětlení

DALI-2 certifikovaný produkt

Integrované napájení DALI

Rozhraní DALI pro ovládání digitálních, stmívatelných ECG v režimu vysílání

Manuální spínání nebo stmívání pomocí konvenčních tlačítek.

Obousměrná IR komunikace umožňuje rychlou integraci do funkce projektového řízení B.E.G. One app

Kompletní rozsah funkcí je možné aktivovat s použitím IR adaptéru B.E.G. a kompatibilním chytrým telefonem nebo tabletem (Android, iOS).

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Nastavitelná dynamika regulace (minimální a maximální hodnoty)

Nastavitelná rychlost a zpoždění regulace

Navrženo jako jediné hlavní zařízení, nelze jej propojit do sítě

Oblast detekce lze rozšířit pomocí podřízených zařízení.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Výstupní výkon DALI lze zvýšit pomocí příslušenství

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Nastavitelná spínací hodnota

Poslední hodnota - funkce připomenutí pro spínací hodnotu

Nastavitelná nastavená hodnota jasu a faktor odrazu

Indikace aktuální hodnoty světelného senzoru v B.E.G. One app

Samokontrola a zobrazení chyb zařízení v B.E.G. One app

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

PIN

Funkce chodby - Deaktivuje možnost vypnout světlo tlačítkem

Počet účastníků DALI lze rychle a spolehlivě určit pomocí B.E.G. online plánovač linek DALI

Software je zpětně kompatibilní s první generací (kromě DSI, funkce dvojitého zámku a chodby)

Tovární nastavení 10minutová doba doběhu a nastavená hodnota jasu 500 luxů

Pružinové svorky pro jednoduchou a rychlou montáž do podhledů a svítidel

Zahrnuje stínící krytky a upínací kroužek pro instalaci ve světlech.

Dostupné příslušenství pro povrchovou montáž



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD11-M-DACO-FLAT DALI-2**

Art.No: 93459

Napětí: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Rozměry: hlava senzoru:  $\varnothing$  43 x 48 mm, zdroj napájení 240 x 26 x 26 mm

Spotřeba elektrické energie: ca. 2 W



### **krycí kroužek PD11 (52 mm)**

Art.No: 92537

Rozměry:  $\varnothing$  52 x 3 mm

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát

Barva materiál: černá, podobný RAL9005