



PD2N-BMS-FM DALI-2 Set 93544-93751-93761

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)**
- Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-BMS-FM DALI-2	bílá	93544
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	antracitová	93751
krycí kroužek PD2N FM	antracitová	93761

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 106 x 42 mm + Ø 109 x 19 mm (93751)
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektřina: 200 ms	7 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II + IP54 (93751)
Odolnost vůči rázu:	IK05
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	antracitová mat, podobný RAL7016 (93761)

Informace o produktu

Set : PD2N-BMS-FM DALI-2 + SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM antracitová mat, podobný RAL7016 + krycí kroužek PD2N FM antracitová mat, podobný RAL7016

DALI-2 multisenzor (input device)

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/303/304.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PD2N-BMS-FM DALI-2

Č. zboží: 93544

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 106 x 42 mm

Parametrizace: přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304




SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM

Č. zboží: 93751

Rozměry: Ø 109 x 19 mm

Stupeň krytí: IP54

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



krycí kroužek PD2N FM

Č. zboží: 93761

Rozměry: Ø 106 x 20 mm

Odolnost vůči rázu: IK05

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát