



## PD2N-DALI-SYS-FM Set 93368-93307-92199

PIR snímač přítomnosti DALI-SYS s 360° snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), určený k integraci do systémů DALI-SYS

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-DALI-SYS-FM	bílá	93368
SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM	bílá	93307
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parametrizace:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Elektřina:	3 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	<b>IP20 / třída II + IP54 (93307)</b>
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	<b>bílá, podobný RAL9010 (93307)</b>
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

## Informace o produktu

Set : PD2N-DALI-SYS-FM + SM montážní sada IP54  
PD2N- / PD4N-FM bílá, podobný RAL9010 + drátěný  
koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

DALI multisenzor

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému  
senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového  
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací  
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty  
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od  
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení  
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není  
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných  
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od  
společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu  
a údržba) od společnosti B.E.G.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2N-DALI-SYS-FM**

Č. zboží: 93368


Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V  
DC  
Rozměry: Ø 106 x 42 mm  
Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G.  
DALI-SYS router



### **SM montážní sada IP54 PD2N- / PD4N-FM**

Č. zboží: 93307

Rozměry: Ø 109 x 19 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Barva materiál: bílá, podobný  
RAL9010



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš