



## PD2N-DALI-SYS-FM Set 93368-93762-92199

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD2N-DALI-SYS-FM	bílá	93368
krycí kroužek PD2N FM	dopravní bílá	93762
drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)	bílá	92199

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parametrizace:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Elektřina:	3 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	<b>IK09 (92199)</b>
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	<b>obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát + lakovaný ocelový koš (92199)</b>
Barva materiál:	<b>dopravní bílá mat, podobný RAL9016 (93762)</b>
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Orientační světlo:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

## Informace o produktu

Set : PD2N-DALI-SYS-FM + krycí kroužek PD2N FM dopravní bílá mat, podobný RAL9016 + drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm) bílá

DALI multisenzor

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.



## Položky sady


Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PD2N-DALI-SYS-FM**

Č. zboží: 93368


Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V  
DC  
Rozměry: Ø 106 x 42 mm  
Parametrizace: B.E.G. PC Tools, B.E.G.  
DALI-SYS router



### **krycí kroužek PD2N FM**

Č. zboží: 93762

Rozměry: Ø 106 x 20 mm  
Odolnost vůči rázu: IK05  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný  
polykarbonát



### **drátěný koš BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Č. zboží: 92199

Rozměry: Ø 200 x 90 mm  
Odolnost vůči rázu: IK09  
Bydlení: lakovaný ocelový koš