



PD5N-LAMELLA-BMS2 DALI-2 WB

93354 EAN: 4007529933549

DALI-2 (BMS) multisenzor PIR s 360° snímáním a dosahem až Ø10 m (78 m²), vstupní zařízení DALI-2 pro lamelové stropy

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PD5N-LAMELLA-BMS2 DALI-2 WB	bílá	93354

Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	55 x 20 x 44 mm
Parametrizace:	přes DALI-Bus a aplikaci, která podporuje DALI multisenzory podle IEC62386, části 101, 103, 303 a 304
Elektrina:	4.5 mA
200 ms	
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 12 m křížem max. Ø 5 m přímo
Dosah:	max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	110 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Měřicí světly rozesílání:	0 - 4095 lux, měření smíšeného světla
Okolní teplota:	-25 °C až +50 °C
Bydlení:	obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010
Délka kabelu:	300 mm
Spoje a dráty:	plug WAGO 890-1112

Informace o produktu

Multisenzor DALI-2 (vstupní zařízení) pro instalaci do lamelových stropů

DALI-2 certifikovaný produkt

Napájen přes sběrnici DALI.

DALI multimaster technologie podle IEC 62386 část 103.

Instance 0 poskytuje informace závislé na přítomnosti a pohybu pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 303.

Instance 1 poskytuje hodnoty LUX pro sběrnici DALI podle IEC 62386 část 304.

Instance 2 až 6 poskytují informace týkající se stisku ovládacích tlačítek kompatibilního mini-IR dálkového ovladače podle IEC 62386 část 301 na sběrnici DALI

Parametrizace je možná přes povinný Multimaster-Application-Controller jakéhokoli výrobce. Tento ovladač musí podporovat IEC 62386 části 101/103/301/303/304.

Klipový uzávěr pro jednoduchou a jednotnou instalaci

Předmontovaný připojovací kabel se zásuvným systémem

Měření míšeného světla díky vnitřnímu a vnějšímu světelnému senzoru.

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Stav LED diod lze aktivovat / deaktivovat.

Nastavitelná váha světelných senzorů

Nastavitelné bitové rozlišení světelného senzoru

Nastavitelný faktor odrazu pro vypočtenou hodnotu luxů

Jasná indikace LED diody pro uvedení do provozu.

příklady použití:

schodiště, malé kanceláře, open space kanceláře, konferenční místnosti, třídy/seminární místnosti



Lamellendecken Montage



Leuchten Montage



