



PICO-DALI-LINK-FC Set 93908-93776

Multisenzor DALI-LINK PIR s 360° snímáním a dosahem až Ø10 m (78 m²), určený k integraci do systémů řízení osvětlení DALI-LINK

Objednací údaje

| Označení | Barva | Č. zboží |
|--------------------|-------------|----------|
| PICO-DALI-LINK-FC | bílá | 93908 |
| montážní sada PICO | antracitová | 93776 |

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Napětí: | přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC |
| Rozměry: | Ø 45 x 50 mm (93776) PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android) |
| Parametrizace: | |
| Elektřina: | 2 mA |
| Detekční rozsah: | vodorovný 360° (stropní montáž) |
| Dosah: | max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící |
| Sledovaná oblast (pohyb křížem): | 78 m ² / 2.5 m montážní výška |
| Montážní výška min./max./doporučená: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Stupeň krytí: | IP20 / třída II |
| Odolnost vůči rázu: | IK04 |
| Okolní teplota: | -25 °C až +55 °C |
| Bydlení: | obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát |
| Barva materiál: | antracitová, podobný RAL7016 (93776) |
| Čas doběhu: | 1 s - 120 min |
| Nastavená hodnota jasu: | 10 - 2500 lux |

Informace o produktu

Set : PICO-DALI-LINK-FC + montážní sada PICO
antracitová, podobný RAL7016

Mini DALI multisenzor (instalační hloubka: 11mm)

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.
LUXOMAT® net DALI-LINK jako modulární verze multimaster
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PICO-DALI-LINK-FC

Č. zboží: 93908

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 33 x 27 mm

Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)



montážní sada PICO

Č. zboží: 93776

Rozměry: Ø 45 x 50 mm

Stupeň krytí: IP20

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát