



## PICO-DALI-LINK-FC Set 93908-93776

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: **Ø 45 x 50 mm (93776)**
- Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)

### Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PICO-DALI-LINK-FC	bílá	93908
montážní sada PICO	antracitová	93776

## Technické údaje

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	<b>Ø 45 x 50 mm (93776)</b> PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)
Parametrizace:	
Elektřina:	2 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž)
Dosah:	max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	<b>antracitová, podobný RAL7016 (93776)</b>
Čas doběhu:	1 s - 120 min
Nastavená hodnota jasu:	10 - 2500 lux

## Informace o produktu

Set : PICO-DALI-LINK-FC + montážní sada PICO  
antracitová, podobný RAL7016

Mini DALI multisenzor (instalační hloubka: 11mm)

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v řešení DALI pro jednu místnost B.E.G.  
LUXOMAT® net DALI-LINK jako modulární verze multimaster  
pro ovládání řízení.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového  
spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací  
výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí je možné aktivovat s ostatními produkty  
produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK

Rozsah může být omezen krycími lamelami

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od  
společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení  
DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není  
podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných  
výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od  
společnosti B.E.G.

Je vyžadován další bezplatný software od společnosti B.E.G.



## Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



### **PICO-DALI-LINK-FC**

Č. zboží: 93908

Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC

Rozměry: Ø 33 x 27 mm

Parametrizace: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Chytrý telefon s aplikací DALI-LINK (iOS / Android)



### **montážní sada PICO**

Č. zboží: 93776

Rozměry: Ø 45 x 50 mm

Stupeň krytí: IP20

Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát