

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PICO-DALI-SYS-FC

93909 EAN: 4007529939091

- Napětí: přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
- Rozměry: Ø 33 x 27 mm
- Parametrizace: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools

### Order data

Designation	Barva	Art.No
PICO-DALI-SYS-FC	bílá	93909

### Accessories

Designation	Barva	Art.No
montážní sada PICO	bílá	93775
montážní sada PICO	černá	93778
montážní sada PICO	dopravní bílá	93777
montážní sada PICO	antracitová	93776
SM montážní sada IP54 PICO	dopravní bílá	93797
SM montážní sada IP54 PICO	antracitová	93796
SM montážní sada IP54 PICO	bílá	93795
SM montážní sada IP54 PICO	černá	93798

## Technical data

Napětí:	přes sběrnici DALI, max. 22.5 V DC
Rozměry:	Ø 33 x 27 mm
Parametrizace:	B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools
Elektřina:	2 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem
Dosah:	max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída II
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a narázuvzdorný polykarbonát
Barva materiál:	bílá, podobný RAL9010
Čas doběhu:	1 s – 120 min
Orientační světlo:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Nastavená hodnota jasu:	5 – 2500 lux

## Product information

Mini DALI multisenzor (instalační hloubka: 11mm)

Napájen přes sběrnici DALI.

Integrace bez spojů v B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Poloautomatický, plně automatický nebo režim soumrakového spínače.

Integrovaný obvod závislý na denním světle (nebo spínací výstup).

Řízené světlo, Soft-Start PLUS, orientační světlo PLUS.

Tovární program pro jednoduchou kontrolu instalace.

Plný rozsah funkcí lze aktivovat s ostatními produkty produktové skupiny B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS.

Tento článek je součástí systému řízení osvětlení od společnosti B.E.G., který podporuje použití řídicích zařízení DALI (svítidel, relé) od jiných výrobců

Použití aplikačních řadičů DALI od jiných výrobců není podporováno

Použití vstupních zařízení DALI (čidel, tlačítek) od jiných výrobců není podporováno

Jsou vyžadovány další systémové komponenty (hardware) od společnosti B.E.G.

Jsou požadovány další služby (plánování, uvedení do provozu a údržba) od společnosti B.E.G.

### příklady použití:

vstupní haly, malé kanceláře, konferenční místnosti, schodiště, toalety, místnosti vybavení, open space kanceláře



## Accessories



### montážní sada PICO

Art.No: 93775

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### montážní sada PICO

Art.No: 93778

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### montážní sada PICO

Art.No: 93777

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### montážní sada PICO

Art.No: 93776

Rozměry: Ø 45 x 50 mm  
Stupeň krytí: IP20  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93795

Rozměry: Ø 47 x 52 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93797

Rozměry: Ø 47 x 52 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93796

Rozměry: Ø 47 x 52 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát



### SM montážní sada IP54 PICO

Art.No: 93798

Rozměry: Ø 47 x 52 mm  
Stupeň krytí: IP54  
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát