



PICO-KNXs-ST-FC Set 93539-93777

PIR snímač přítomnosti KNX (standardní) s 360°
snímacím úhlem a dosahem až Ø10 m (78 m²)

Objednací údaje

Označení	Barva	Č. zboží
PICO-KNXs-ST-FC	bílá	93539
montážní sada PICO	dopravní bílá	93777

Technické údaje

Napětí:	z KNX-BUS-sítě
Rozměry:	Ø 45 x 50 mm (93777)
Elektřina:	12 mA
Detekční rozsah:	vodorovný 360° (stropní montáž) max. Ø 10 m křížem max. Ø 6 m přímo max. Ø 4 m sedící
Dosah:	
Sledovaná oblast (pohyb křížem):	78 m ² / 2.5 m montážní výška
Montážní výška min./max./doporučená:	2 m / 5 m / 2.5 m
Stupeň krytí:	IP20 / třída III
Odolnost vůči rázu:	IK04
Okolní teplota:	-25 °C až +55 °C
Bydlení:	obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát dopravní bílá, podobný RAL9016 (93777)
Barva materiál:	
Počet světelných senzorů:	1
Počet PIR senzorů:	1
KNX TP 256:	Ano
KNX Secure:	Ano
Orientační světlo:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Noční osvětlení:	5 - 100 %
Nastavená hodnota jasu:	5 - 2000 lux

Informace o produktu

Set : PICO-KNXs-ST-FC + montážní sada PICO
dopravní bílá, podobný RAL9016

Minidetektor přítomnosti KNX s integrovaným sběrnicevým
vazebním členem BUS

KNX Secure ready

Parametrizace podle ETS 5 pro integraci v KNX BUS systému

Individuální adaptace pohybového senzoru citlivosti.

Měření míšeného světla díky vnitřnímu světelnému senzoru.

Inteligentní semi-automatický režim, regulační režim nezávislý
na přítomnosti (fotoelektronický spínač), plně automatický
režim.

1x světlo (pro regulaci nebo přepínání), 1x slave výstup, 3
oddělené HVAC-bloky

Regulace tří světelných skupin přes offset (externí vliv
možný).

Krátká přítomnost, samočinný čas sledování, funkce chodby.

Různé zamykací funkce.

Měkký start.

Vyvolání světelných scén.

Deaktivovatelné indikátory stavu

Databázi výrobků pro import do databáze ETS je možné
stáhnout z domovské stránky B.E.G.

Oblast detekce lze rozšířit díky režimu master-slave.

Extenzivní možnosti optimalizace pro měření světla.

Měřená hodnota světla se sdělí do sběrnice.

Adaptace tlumicí křivky.

Obousměrné dálkové ovládání s IR adaptérem a B.E.G.
Aplikací do chytrého telefonu

PIN

IR možnost dálkového ovládání přes IR dálkový ovladač
(volitelně).

IR možnost dálkového ovládání přes 5 tlačítek dálkového
ovladače, programovatelné podle výběru (příslušenství).

Programovací tlačítko (fyzická adresa) je možné ovládat přes
dálkové ovládání.

Režim HVAC (1=komfortní, 2=pohotovostní, 3=ekonomický,
4=nemrzoucí/tepelná ochrana)

Manuální vliv přes externí tlačítka KNX možný.

Funkční ovládání (tlukot srdce, cyklické odesílání).

Nucené vypnutí.


Centrální funkce vypnutí.

Varování před vypnutím.

Funkce svícení s volně parametrizovatelnou dobou svícení
1-100 hodin

Chování při vrácení napětí na sběrnici lze definovat podle
volby.

Variabilní bezpečnostní pauza po vypnutí světel.



Položky sady

Pro získání sady podle technické specifikace objednejte uvedené položky.



PICO-KNXs-ST-FC

Č. zboží: 93539

Napětí: z KNX-BUS-sítě
Rozměry: Ø 33 x 32 mm
Elektřina: 12 mA



montážní sada PICO

Č. zboží: 93777

Rozměry: Ø 45 x 50 mm
Stupeň krytí: IP20
Bydlení: obal UV a nárazuvzdorný polykarbonát