

B.E.G.

LUXOMAT®



96 x PD3-1C-P

93232 EAN: 4007529932320

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: Ø 106 x 53 mm
- Strømforbrug: < 0.3 W

Order data

| Designation | Farve | Art.No |
|--------------------|--------------|---------------|
| 96 x PD3-1C-P | hvid | 93232 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioner: | Ø 106 x 53 mm |
| Strømforbrug: | < 0.3 W |
| Detektionsområde: | vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs |
| Rækkevidde: | maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende |
| Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs: | 78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde |
| Monteringshøjde min./maks./anbefalet: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +50 °C |
| Kabinet: | UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet |
| Materiale Farve: | hvid mat, svarende til RAL9010 |

Kanal 1 (lysstyring)

| | |
|-----------------------------------|---|
| | 2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Afbryderstyrke: | 250 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm I_p (20 ms) = 80 A |
| Kontakt-type: | μ -kontakt, lukke/NO |
| Tidsindstillinger: | 30 sek. - 30 min, Impuls |
| Lux grænseværdi for tænd og sluk: | 10 - 2000 Lux |

Product information

| |
|--|
| Lofts-bevægelsessensor |
| En kanal til frakobling af lys |
| Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug |
| Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser |
| Seriemæssig impulsfunktion (gong) |



