

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2N-M-DACO-PRO DALI-2 Set 93351-93771

Tilstedeværelsessensor med integreret DALI applikations ansøgning controller til energieffektiv lysstyring

DALI-2-certificeret produkt

Integreret DALI strømforsyning og 4 tryknap-indgange

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD2N-M-DACO-PRO DALI-2	hvid	93351
Afdækningsring PD2N i	antracit	93771

Anvendelsesområder

- cellekontorer
- Storrums-kontor

Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	Ø 84 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 2 W
Slave enheder:	Op til 8
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK05
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	antracit mat, svarende til RAL7016 (93771)

Kanal 1 (lysstyring)

DALI-udgang:	100 mA (garanteret), 120 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL only possible with DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Understøttede enheder:	B.E.G. BMS (Bevægelse detektering, lysmåling)
Tidsindstillinger:	1 min - 150 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

Set : PD2N-M-DACO-PRO DALI-2 + Afdækningsring
PD2N i antracit mat, svarende til RAL7016

Tilstedeværelsessensor med integreret DALI applikations
ansøgning controller til energieffektiv lysstyring

DALI-2-certificeret produkt

Integreret DALI strømforsyning og 4 trykknop-indgange

Justerbar kommunikationstilstand "Broadcast" (1 let zone,
uden adressering) eller "Multicast" (flere lys zoner, HVAC,
med adressering)

Der kan oprettes op til 8 lysgrupper, hvor der er mulighed for
op til 4 profiler og 2 scener pr. gruppe

Manuel omskiftning og dæmpning med almindelige omskiftere

Hurtige ibrugtagings- og vedligeholdelsesprocesser med
smartphone-/tablet-app (Android, iOS) - Bluetooth nødvendig

Kan udvides med op til 8 B.E.G. BMS multisensorer

Understøttelse af DALI-2-trykknapper

Halvautomatiske, fuldautomatisk, lysstyring eller nærvær
tilstand justerbar

Justerbar reguleringsdynamik (minimum og maksimale
værdier)

Firmwareopdatering Over-the-Air (OTA): firmwaren kan
opdateres trådløst og bekvemt på afstand til den nyeste
version

Justerbar hastighed og forsinkelse af forordningen

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige
belysnings sensor

DALI udgangseffekt kan forøges med tilbehør

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Justerbar switch-on-værdi

Sidste værdi - Påmindelsesfunktion for tændte værdi

Justerbar lysstyrke Sæt værdi og reflektionsfaktor

Indikation af den aktuelle lyssensorværdi i B.E.G. En app

Selvkontrol og visning af enhedsfejl i B.E.G. En app

Status lysdioder Aktiver/Deaktiver

PIN-kode

Korridorfunktion - Deaktiverer muligheden for at slukke for
lyset via trykknappen

Skillevejfunktion: For at kunne reagere på ændringer i
rummets geometri kan lysgrupperne i to rum tilpasses

fleksibelt med en B.E.G. BMS-detektor

Antal DALI deltagere kan bestemmes hurtigt og pålideligt via
B.E.G. Online DALI Linje Planner

Fabriksindstilling 10 min efterløbstid og 500 lux lysstyrke
indstillede værdi

Inklusive forudmonteret fjederklemme med
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og
indbygning



Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD2N-M-DACO-PRO DALI-2

Art.no: 93351

Spænding: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioner: Ø 84 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 2 W



Afdækningsring PD2N i

Art.no: 93771

Dimensioner: Ø 82 x 13 mm

Beskyttelse mod slag: IK05

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet