



## PD4-CAS2-GH DALI-2 Set 93478-92199

CASAMBI-kompatibel PIR-tilstedeværelsessensor med integreret DALI-2 BUS-strømforsyning, 360° dækning og detekteringsfelt på op til 30 x 19 m (440 m<sup>2</sup>) ved en monteringshøjde på 16 m, til højlagere

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-CAS2-GH DALI-2	hvid	93478
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

## Tekniske data

Spænding:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioner:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Parametrisering:	Casambi App
Strømforbrug:	0.4 W
Detektionsområde:	vandret 360° oval (Montering på væg)
Rækkevidde:	30 m x 19 m
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	440 m <sup>2</sup> / 14 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	5 m / 16 m / 14 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Kabinet:

**UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet + Coated stålkurv (92199)**

Materiale Farve:

hvid mat, svarende til RAL9010

### Kanal 1 (lysstyring)

DALI-udgang:	80 mA (garanteret), 125 mA (maks.), Nedlukningsmekanisme
Undersøttet udstyr:	DT0, DT5, DT6, DT7, DT8
Understøttede enheder:	- (single master)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 60 min
Luxindstillet værdi:	1 - 4000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

## Information om produktet

Set : PD4-CAS2-GH DALI-2 + Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector til overflademontering i store monteringshøjder

Integreret DALI strømforsyning

DALI-2 interface til styring af digitale, dæmpbare drivere i Broadcast-tilstand

DALI-2-certificeret produkt

Integreret temperaturovervågning og kortslutnings detektering

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker opstart

ekstern, mekanisk justerbar til en monteringshøjde mellem 5 og 16 m teleskopiske lyssensor for en ansøgning-passende lys måling

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belsnings sensor

Justering af reflektionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G. Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Der findes markører til orientering af detektoren

**Ved brug af sensorer i højlagre, skal man være opmærksom på, at der i de tværliggende gangområder i lageret, er installeret sensorer som kan detektere bevægelser i kun de ønskede gange, ved hjælp af afdækningslameller (blinds).**

Mulighed for manuel tænding og dæmpning med tryk


Funktioner Justerbar via Casambi App

For mere information

**<https://www.beg-luxomat.com/dk/optimale-monterings-hojder/>**



# CASAMBI



## Sæt artikler


For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



### **PD4-CAS2-GH DALI-2**

Art.no: 93478

Spænding: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  101 x 76 mm  
Parametrisering: Casambi App



### **Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.no: 92199

Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv