

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO-K-3P-P

92747 EAN: 4007529927470

1-kanals tilstedeværelse detektor med to samtidige relæudgange, der tillader opdeling i forskellige faser

Anordningen kræver en driftsspænding. Den tredje fase kan anvendes til dette formål.

Specielt til korridorer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD4-M-TRIO-K-3P-P	hvid	92747

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-1C-E	-	92077
IR-PD-Mini	-	92159
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199
Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P	hvid	92386
Vægbeslag PD4-P	hvid	92441
Aafdækningslameller PD4	transparent	92313
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	hvid	93179

Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 125 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 40 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 20 m frontalt
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	250 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring potentialefri)

Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kontakt-type:	2x μ -kontakt, potentialfri Kontakt NC med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 - 2000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Information om produktet

1-kanals tilstedeværelse detektor med to samtidige relæudgange, der tillader opdeling i forskellige faser

Styringskanaler lukker ned, når driftsspændingen afbrydes, belysningen forbliver aktiveret, så længe de to faser forsynes med strøm

Anordningen kræver en driftsspænding. Den tredje fase kan anvendes til dette formål.

Specielt til korridorer

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Mulighed for manuel tænding via tryk

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Der findes markører til orientering af detektoren

Eksempler på brug:

Nødstrømforsyning netværk, såsom på hospitaler eller datacentre



Tilbehør



BLE-IR-Adapter

Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm
Materiale Farve: sort
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-1C

Art.no: 92520

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-1C-E

Art.no: 92077


Batteri: 3.0 V Lithium CR2032
inklusive
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm
Materiale Farve: -



IR-PD-Mini

Art.no: 92159

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.no: 92199


Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålcurv



Sokkel/underlag IP54 PD4-TRIO-P

Art.no: 92386

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Vægbeslag PD4-P

Art.no: 92441

Dimensioner: 130 x 100 x 53 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af
høj kvalitet
Materiale Farve: hvid



Aafdækningslameller PD4

Art.no: 92313

Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: transparent



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P

Art.no: 93179

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :
Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat
af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid, svarende til
RAL9010