

# B.E.G. LUXOMAT® net



## PD4N-CAS Set 93474-93786-92199

- Spænding: 230 V AC ±10% 50 Hz
- Dimensioner: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Parametrisering: Casambi App

### Order data

| Designation                               | Farve    | Art.No |
|---|----------|--------|
| PD4N-CAS                                  | hvid     | 93474  |
| P Sokkel/underlag IP54 PD4N H             | antracit | 93786  |
| Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) | hvid     | 92199  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Spænding:   | 230 V AC ±10%<br>50 Hz  |
| Dimensioner:  | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>  |
| Parametrisering:  | Casambi App   |
| Strømforbrug:   | 0.5 W   |
| Detektionsområde:   | vandret 360°<br>oval (Montering<br>på væg)<br>maks. Ø 24 m på<br>tværs  |
| Rækkevidde:   | maks. Ø 8 m<br>frontalt<br>maks. Ø 6.4 m<br>siddende  |
| Detekteret område<br>bevægelserne detekteres<br>på tværs: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Monteringshøjde   |
| Monteringshøjde<br>min./maks./anbefalet:                  | 2 m / 10 m / 2.5<br>m   |
| Beskyttelsesgrad/-klasse:                                 | <b>IP54 (93786)</b>   |
| Beskyttelse mod slag:                                     | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Omgivelsestemperatur:                                     | -5 °C til +45 °C<br><b>UV-resistent<br/>polycarbonat<br/>af høj kvalitet<br/>+ Coated<br/>stålkurv<br/>(92199)<br/>antracit,<br/>svarende til<br/>RAL7016<br/>(93786)</b> |
| Kabinet:  |   |
| Materiale Farve:  |   |
| Antal PIR sensorer:                                       | 4   |
| <b>Kanal 1 (lysstyring)</b>                               |   |
| Tidsindstillinger:  | 1 sek. - 60 min   |
| Luxindstillet værdi:                                      | 1 - 4000 Lux  |
| Måling af blandingslys:                                   | Måling af<br>blandingslys   |

## Product information

Set : PD4N-CAS + P Sokkel/underlag IP54 PD4N H  
antracit, svarende til RAL7016 + Bold-  
beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm) hvid

Casambi Occupancy Detector

Separat og kraftfuld lokaliserings-led til hurtig og sikker  
opstart

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige  
belysnings sensor

Vægtning mellem internt og eksternt lyssensor kan tilpasses  
til applikationen

Justering af refleksionsfaktoren og indgangen af lysstyrken til  
visning af den faktiske lysstyrke i appen

Forlængelse af detektionsområdet med yderligere B.E.G.  
Casambi-enheder mulige

Individuel følsomheds justering pr. PIR-sensor

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af  
afdækningslameller

Funktioner Justerbar via Casambi App

Inklusive forudmonteret fjederklemme med  
belastningsaflastning og kontaktbeskyttelseshætte til  
forsænket loftmontering

Tilbehør er tilgængeligt til montering som påbygning og  
indbygning

Tilbehør til vægmontering valgfrit tilgængeligt

Yderligere tilbehør til farvematching eventuelt tilgængeligt



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




**PD4N-CAS**  
Art.No: 93474

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensioner:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Parametrisering: Casambi App



**P Sokkel/underlag IP54 PD4N H**  
Art.No: 93786

Dimensioner:  $\varnothing$  110 x 45 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Materiale Farve: antracit, svarende til RAL7016



**Bold-beskyttelseskurv BSK ( $\varnothing$  200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Dimensioner:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv