

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93733

- Spænding: fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
- Dimensioner: Ø 106 x 68 mm
- Parametrisering: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD4N-DALI-LINK	hvid	93377
lens PD4N, Afdækningsring	sort	93733

Technical data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 106 x 68 mm
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	7 mA
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 24 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 8 m frontalt maks. Ø 6.4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK04
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005 (93733)
Tidsindstillinger:	1 sek. - 120 min
Orienteringslys:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD4N-DALI-LINK + lens PD4N, Afdækningsring sort mat, svarende til RAL9005

Særligt højt rangeret Dali Multi sensor

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belyningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Blandet lysmåling ved brug af den indvendige og udvendige belynings sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK-produktsortimentet

Detekteringsområdet kan begrænses ved hjælp af afdækningslameller

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet



