

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130 Set 93321-97004

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97004)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

### Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 130	hvid	93321
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97004

## Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	<b>121 x 71 x 85 mm + Ø 71 x 34 mm (97004)</b>
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 130° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

## Product information

Set : RC-plus next N 130 + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010
Bevægelsessensor med 130° detekteringsområde og krybezone
Mekanisk indstilling af rækkevidden
Forskellige efterløbstider
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.
Mulighed for manuel tænding via tryk
Bevægeligt kuglehoved
Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
Zero crossing tilkobling og frakobling
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden
Let montering med stiksokkel
Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering
Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **RC-plus next N 130**

Art.No: 93321

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



### **Hjørnesokkel RC-plus next**

Art.No: 97004

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet