

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 280 Set 93343-97005

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 280	sort	93343
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Kabinet:	sort mat, svarende til RAL9005
Materiale Farve:	
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

Product information

Set : RC-plus next N 280 + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010
Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone
Mekanisk indstilling af rækkevidden
Forskellige efterløbstider
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.
Mulighed for manuel tænding via tryk
Bevægeligt kuglehoved
Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
Zero crossing tilkobling og frakobling
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario
Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden
Let montering med stiksokkel
Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering
Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



RC-plus next N 280

Art.No: 93343

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af