



## KNX SA-8C-230 V

Art.Nr. 90200 EAN: 4007529902002

Jeder Ausgang wird über ein monostabiles Relais geschaltet

Bei den Reiheneinbaugeräten sind je vier L-Anschlüsse intern gebrückt

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

### Bestelldaten

| Bezeichnung     | Farbe | Art.No |
|-----------------|-------|--------|
| KNX SA-8C-230 V |       | 90200  |

## Technische Daten

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Spannung:            | 230 V AC                                       |
| Abmessungen:         | 86 x 72 x 60 mm<br>(4 TE)                      |
| Ausgangsspannung:    | 230 V AC 50 Hz                                 |
| Schutzart/-klasse:   | IP20 / Klasse II                               |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +45 °C                                |
| Gehäuse:             | Kunststoff LEXAN<br>UL-94-V0                   |
| Farbe:               | weiß                                           |
| Anzeigenelemente:    | Rote LED:<br>Programmier-LED                   |
|                      | Grüne LED:<br>Kanalstatus                      |
|                      | Handbedienung<br>der Kanäle direkt<br>am Gerät |
| KNX TP 256:          | Ja                                             |
| Schaltleistung:      | 1900 W / 10 A, cos<br>$\varphi = 1$            |

## Produktinformationen

Die Schaltaktoren KNX SA-8C-230 V und KNX SA-16C-230 V empfangen KNX-Telegramme und schalten bis zu 8 oder 16 Verbraucher unabhängig voneinander

Jeder Ausgang wird über ein monostabiles Relais geschaltet

Jeder Ausgang ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen logische Verknüpfungen, Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfassende Zeitfunktionen wie z.B. Ein-/Ausschaltverzögerungen und Treppenlichtzeitfunktionen. Zusätzlich stehen Szenenfunktionen zur Verfügung

Bei den Reiheneinbaugeräten sind je vier L-Anschlüsse intern gebrückt

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen



