



## KNX SBA-4C-230V

Art.Nr. 90190 EAN: 4007529901906

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen

### Bestelldaten

| Bezeichnung     | Farbe | Art.No |
|-----------------|-------|--------|
| KNX SBA-4C-230V |       | 90190  |

## Technische Daten

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Spannung:            | 230 V AC 50 Hz                           |
| Abmessungen:         | 86 x 72 x 60 mm (4 TE)                   |
| Ausgangsspannung:    | 230 V AC 50 Hz                           |
| Schutzart/-klasse:   | IP20 / Klasse II                         |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +45 °C                          |
| Gehäuse:             | Kunststoff LEXAN UL-94-V0                |
| Farbe:               | weiß                                     |
| Anzeigenelemente:    | Rote LED:                                |
|                      | Programmier-LED                          |
|                      | Grüne LED:                               |
| Handbedienung:       | Kanalstatus                              |
|                      | Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät |
| KNX TP 256:          | Ja                                       |
| Schaltleistung:      | 600 VA, $\cos \varphi =$<br>null         |

## Rollladenmotoren

## Produktinformationen

Die Jalousieaktoren KNX SBA-4C-230V und KNX SBA-8C-230V empfangen KNX/EIB-Telegramme und steuern mehrere Jalousieantriebe mit Endlagenschaltern unabhängig voneinander

Jeder Kanal wird über zwei monostabile Relais geschaltet und kann zusätzlich über Taster am Aktor manuell betätigt werden

Jeder Kanal ist durch die ETS 3 und 4 individuell programmierbar. Zur Auswahl stehen Statusrückmeldungen, Sperrfunktionen, zentrale Schaltfunktionen sowie umfangreiche Kalibrier- und Positionierfunktionen

Die Schaltstellungen der Relais können für den Fall eines Busspannungsausfalles oder einer Wiederkehr individuell für jeden Kanal programmiert werden

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen



