

B.E.G. **LUXOMAT[®]net**



ViSTATION-DALI-SYS-REG

Art.Nr. 93023 EAN: 4007529930234

4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

1 Ethernet/LAN Anschluss

Für bis zu 100 DALI-SYS-Router pro LAN

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
ViSTATION-DALI-SYS-REG	grau	93023

Technische Daten

Spannung:	5 V DC
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV- beständig
Farbe:	grau

Produktinformationen

Virtual Interface Station – Der Visualisierungs- und Remote-Server für das B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS Lichtmanagement-System

4TE Kunststoff-Hutschienengehäuse

1 Ethernet/LAN Anschluss

2D-Grundriss und/oder Kachel-Ansicht mit kundenspezifischen Daten (Es fallen separate Servicekosten für die Grafikgestaltung an)

Für bis zu 100 DALI-SYS-Router pro LAN

Zentrale Visualisierung von Licht-, Anwesenheits- und Fehlerdaten

Manuelle Übersteuerung einzelner Beleuchtungszonen möglich

Manuelle Übersteuerung mittels Szenenfunktion möglich

Benutzer- und Rechteverwaltung für individuelle Steuerung von bestimmten Räumen

Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)

Vorkonfiguriert für Haustechniker mit allen Rechten

Administrationszugang für Benutzerverwaltung vorkonfiguriert

Wochenzeitschaltuhr (externer NTP-Service erforderlich)

Kalenderprogramm, überschreibt Wochenzeitschaltuhr für angegebene Tage (externer NTP-Service erforderlich)

Astro-Programm, bspw. für Ereignisse bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang (externer NTP-Service erforderlich)

Statusreport anzeigen, bspw. um Gesundheitszustand aller DALI-Teilnehmer aufzulisten

Statusreport regelmäßig per E-Mail versenden (externer SMTP-Server notwendig)

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung,

Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



