

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-FT Set 93317-93256-92199

Detector de movimiento PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø8m (50 m²), controlable a distancia

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL2-FT	blanco	93317
Set de montaje BL2-SU	blanco	93256
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

### Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso
- Escaleras
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V
Dimensiones:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Consumo típico:	0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m frontal
Alcance:	máx. Ø 3.2 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP23 / Clase II
Resistencia a impactos:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C <b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b>
Carcasa:	
Color de material:	blanco
Conexionado y cables:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> para cables unifilares de

### Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto $\mu$ , contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 60 min
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : BL2-FT + Set de montaje BL2-SU blanco + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de movimiento para techos de interior con área de detección de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Conmutación con paso por cero

### Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Relé de alto rendimiento diseñado para 100 000 ciclos de conmutación con carga elevada; con carga reducida, son posibles varios millones de ciclos de conmutación

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 3 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux





## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **BL2-FT**

Nº de artículo: 93317

Tensión de alimentación: 110 - 240 V

Dimensiones: Ø 80 x 61 mm

Consumo típico: 0.3 W




### **Set de montaje BL2-SU**

Nº de artículo: 93256

Dimensiones: Ø 109 x 50 mm

Grado de protección / Clase: IP23

Color de material: blanco



### **Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado