

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-PLUS-FT Set 93405-93251-92199

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Consumo típico: 0.3 W

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--|--------|----------------|
| BL2-PLUS-FT | blanco | 93405 |
| Set de montaje BL2-EM | blanco | 93251 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Consumo típico: | 0.3 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m frontal máx. Ø 3.2 m |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 50 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP23 / Clase II |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199) |
| Color de material: | blanco |
| Conexión y cables: | 0.5 - 1.5 mm ² para cables unifilares de |
| Canal 1 (control de iluminación) | |
| Potencia de conmutación: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ, contacto NA |
| Temporización de apagado: | 15 s - 30 min |
| Umbral de conmutación: | 10 - 2000 Lux |

Información sobre el producto

Set : BL2-PLUS-FT + Set de montaje BL2-EM blanco + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección circular de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Relé de alto rendimiento diseñado para 100 000 ciclos de conmutación con carga elevada; con carga reducida, son posibles varios millones de ciclos de conmutación





Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



BL2-PLUS-FT

Nº de artículo: 93405

Tensión de alimentación: 110 - 240 V 50

/ 60 Hz

Dimensiones: Ø 80 x 61 mm

Consumo típico: 0.3 W




Set de montaje BL2-EM

Nº de artículo: 93251

Dimensiones: Ø 104 x 19 mm

Color de material: blanco



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado