

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup>net**

## PBM-DALI-LINK-4W-BLE

92732 EAN: 4007529927326

Módulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanismos.

Configuración de la solución DALI-LINK vía Smartphone con Bluetooth y App DALI-LINK de B.E.G.

4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
PBM-DALI-LINK-4W-BLE	-	92732

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	del bus DALI, máx. 22.5 V DC
Dimensiones:	38 x 38 x 14 mm
Configuración:	Smartphone con App DALI-LINK (iOS / Android)
Consumo de corriente:	7 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Policarbonato
Color de material:	-
Longitud del cable:	máx. 50 cm
Temporización de apagado:	1 min - 150 min (sólo en modo escalera)
Frecuencia:	2.4 GHz Banda ISM, GFSK 3 dBm

## Información sobre el producto

Módulo de pulsador DALI con 4 entradas y conectividad Bluetooth para montaje oculto en caja de mecanismos.

Configuración de la solución DALI-LINK vía Smartphone con Bluetooth y App DALI-LINK de B.E.G.

4 entradas libremente configurables para pulsadores y contactos de conmutación libres de potencial

Modos de funcionamiento: Estándar, Escalera o Escenas

Timbre integrado para localización del dispositivo una vez montado

El acceso a todas las funciones sólo es posible en combinación con otros productos de la familia B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Android -

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elpla.begbl>

iOS -

<https://itunes.apple.com/de/app/b-e-g-luxomatnet-dali-link/id1342462121>

Este artículo es un componente de un sistema de control de iluminación de B.E.G., que admite el uso de dispositivos operativos DALI (luminarias, relés) de otros fabricantes

No se admite el uso de controladores de aplicación DALI de otros fabricantes

No se admite el uso de dispositivos de entrada DALI (sensores, pulsadores) de otros fabricantes

Se requieren componentes adicionales del sistema (hardware) de B.E.G.

Se requiere software adicional gratuito de B.E.G.

Compatible con: 93840, 93845, ...



