



PD2N-RF-KNXs-DX-FT Set 93580-93772-92199

Detector de presencia KNX RF PIR (Deluxe) con cobertura de 360° y un alcance de hasta 10 m de diámetro (78 m²), comunicación vía radio KNX RF

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--|----------------|----------------|
| PD2N-RF-KNXs-DX-FT | blanco | 93580 |
| Anillo embellecedor PD2N FT | blanco tráfico | 93772 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación: | 230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Consumo típico: | 1 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) |
| Alcance: | máx. Ø 10 m transversal máx. Ø 6 m frontal máx. Ø 4 m Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 78 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK09 (92199) |
| Rango de medición de temperatura: | -5 °C a +45 °C |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +55 °C |
| Carcasa: | Polycarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199) blanco tráfico mate, similar RAL9016 (93772) |
| Color de material: | |
| Sensores crepusculares: | 2 |
| Número de sensores PIR: | 1 |
| KNX RF 256: | Si |
| KNX Secure: | Si |
| Potencia de conmutación: | 2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 300 W LED |
| Tipo de contacto: | Contacto μ , libre de potencial contacto NA |
| Luz de orientación: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min |
| Luz nocturna: | 5 - 100 % |
| Nivel de luminosidad deseado: | 5 - 2000 Lux |
| Frecuencia: | 868.3 MHz (EU), RF1.R, 10 dBm |
| Alcance (aprox.): | máx. 150 m |

Información sobre el producto

Set : PD2N-RF-KNXs-DX-FT + Anillo embellecedor
PD2N FT blanco tráfico mate, similar RAL9016 +
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)
blanco

Detector de presencia KNX-RF

Comunicación vía radio KNX RF

Soporta KNX Secure

Control HCL/RGB

Configuración en ETS 5 y posteriores para la integración en
sistemas KNX

Ajuste individual de la sensibilidad de los sensores de
movimiento

Medición de luz mixta mediante sensor crepuscular interno,
externo y remoto (opcional)

Modo semiautomático inteligente, modo de regulación
independientemente de la presencia (crepuscular), Modo
automático

1 salida iluminación (regulación o conmutación), 1 salida para
esclavo, 3 salidas HVAC (independientes)

Regulación de hasta 3 grupos mediante Offset (posibilidad de
interactuar externamente)

Corta estancia, adaptación automática de la temporización de
apagado, función pasillo

Varias funciones de bloqueo

Soft-start

Dos módulos lógicos

Activación de escenas de iluminación

Indicadores de estado desactivables

Sonda de temperatura y micrófono

Modo Master-Esclavo para ampliación de la zona de cobertura

Amplias posibilidades de optimización para medición lumínica

Retorno de los valores lumínicos medidos al bus

Adaptación de la curva de regulación lumínica

Controlable bidireccionalmente utilizando el adaptador IR y la
App B.E.G. para smartphones

Código PIN

Programable a distancia mediante mando a distancia opcional

Mando a distancia de 5 teclas libremente programables
(Accesorio)

Modo de programación (dirección física) activable por mando a distancia

Modo HVAC (0=Automático, 1=Confort, 2=Espera, 3=Económico, 4= Antihielo / protección radiador)

Interacción manual posible vía pulsador KNX externo

Control de las funciones (señal de vida, reporte cíclico)

Simulación de presencia

Apagado forzado

Función Central-Off inteligente

Aviso de apagado

Función de rodaje para fluorescentes, ajustable entre 1 y 100 horas

Comportamiento tras retorno del voltaje de alimentación configurable libremente

Pausa de seguridad de intervalo variable tras apagado de las luminarias

Opcionalmente contacto libre de potencial para conmutación

Función repetidor activable

Ideal para renovaciones y modernizaciones

Debido a la frecuencia de radio de 868 MHz, el dispositivo solo está homologado para su uso en Europa (+Emiratos Árabes Unidos)



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.




PD2N-RF-KNXs-DX-FT
Nº de artículo: 93580

Tensión de alimentación: 230 V AC
 $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensiones: $\varnothing 83 \times 81$ mm
Consumo típico: 1 W



Anillo embellecedor PD2N FT
Nº de artículo: 93772

Dimensiones: $\varnothing 82 \times 13$ mm
Resistencia a impactos: IK05
Carcasa: Policarbonato de alta calidad



**Rejilla de protección metálica BSK
($\varnothing 200 \times 90$ mm)**
Nº de artículo: 92199

Dimensiones: $\varnothing 200 \times 90$ mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado