

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93346-92467-97005

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)
- Dimensiones: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
+ 60 x 61 x 68 mm (97005)
- Consumo típico: aprox. 0.5 W

Ámbitos de aplicación

- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Parkings
- Garajes subterráneos
- Almacén con estanterías elevadas

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|---|------------|----------------|
| RC-plus next N 230 | gris plata | 93346 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) | blanco | 92467 |
| Zócalo angular interior RC-plus next | blanco | 97005 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes) |
| Dimensiones: | Ø 164 x 143 mm (92467) + 60 x 61 x 68 mm (97005) |
| Consumo típico: | aprox. 0.5 W |
| Área de detección: | horizontal 230° (Montaje en pared) |
| Alcance: | máx. 20 m transversal máx. 6 m frontal máx. 4 m Lente vertical inferior |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 800 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP54 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK09 (92467) |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92467) |
| Color de material: | gris plata mate, similar RAL9006 |

Canal 1 (control de iluminación)

| | |
|------------------------------|--|
| Potencia de conmutación: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ , contacto NA contacto previo de tungsteno |
| Temporización de apagado: | 15 s - 16 min, Impulso |
| Umbral de conmutación: | 2 - 500 Lux |

Información sobre el producto

Set : RC-plus next N 230 + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm) blanco + Zócalo angular interior RC-plus next blanco mate, similar RAL9010

Detector de movimiento con ángulo de detección de 230° y lente vertical inferior adicional

Ajuste mecánico del alcance

Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección del movimiento

Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios detectores

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Cabezal esférico orientable

Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto preconfigurados

Funciones adicionales programables mediante mando a distancia (opcional)

Conmutación con paso por cero

Zócalo compatible con las series RC-plus y Vario

Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por animales reduciendo la sensibilidad del detector

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



RC-plus next N 230

Nº de artículo: 93346

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)

Dimensiones: 121 x 71 x 85 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Nº de artículo: 92467

Dimensiones: Ø 164 x 143 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado



Zócalo angular interior RC-plus next

Nº de artículo: 97005

Dimensiones: 60 x 61 x 68 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Carcasa: Policarbonato de alta calidad