

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93346-97005

Detector de movimiento PIR para exteriores de 230 V con un ángulo de detección de 230° y un alcance de hasta 20 m (800 m²), con protección contra el paso por debajo y control remoto

Ámbitos de aplicación

- Zonas exteriores (entradas/accesos)
- Parkings
- Garajes subterráneos
- Almacén con estanterías elevadas

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--------------------------------------|------------|----------------|
| RC-plus next N 230 | gris plata | 93346 |
| Zócalo angular interior RC-plus next | blanco | 97005 |

Datos técnicos

| | |
|---|--|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes) |
| Dimensiones: | 121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005) |
| Consumo típico: | aprox. 0.5 W |
| Área de detección: | horizontal 230° (Montaje en pared) máx. 20 m transversal |
| Alcance: | máx. 6 m frontal máx. 4 m Lente vertical inferior |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 800 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP54 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK03 |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad |
| Color de material: | gris plata mate, similar RAL9006 |
| Canal 1 (control de iluminación) | |
| Potencia de conmutación: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Pico de arranque máx. I_p (20 ms) = 165 A Pico de arranque máx. I_p (200 μ s) = 800 A |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ , contacto NA contacto previo de tungsteno |
| Temporización de apagado: | 15 s - 16 min, Impulso |
| Umbral de conmutación: | 2 - 500 Lux |

Información sobre el producto

Set : RC-plus next N 230 + Zócalo angular interior
RC-plus next blanco mate, similar RAL9010

Detector de movimiento con ángulo de detección de 230° y
lente vertical inferior adicional

Ajuste mecánico del alcance

Ajuste dinámico de la temporización en función de la dirección
del movimiento

Detección ininterrumpida en circuito en paralelo de varios
detectores

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Cabezal esférico orientable

Puesta en marcha inmediata utilizando los valores por defecto
preconfigurados

Funciones adicionales programables mediante mando a
distancia (opcional)

Conmutación con paso por cero

Zócalo compatible con las series RC-plus y Vario

Se puede minimizar el número de detecciones erróneas por
animales reduciendo la sensibilidad del detector

Fácil montaje gracias a su zócalo insertable

Montaje en exteriores (pared/techo ó esquina)

Valores por defecto preconfigurados: 3 min. y 20 Lux



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



RC-plus next N 230

Nº de artículo: 93346

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (disponible, opcionalmente, en otros voltajes)

Dimensiones: 121 x 71 x 85 mm

Consumo típico: aprox. 0.5 W



Zócalo angular interior RC-plus next

Nº de artículo: 97005

Dimensiones: 60 x 61 x 68 mm

Grado de protección / Clase: IP54

Carcasa: Policarbonato de alta calidad