


**B.E.G.**

Feel comfortable in your building

# KNXs Attuatore universale - compatto, versatile, silenzioso



- Attuatore dimmerabile universale
- Attuatore per valvole PWM
- Attuatore di commutazione
- 2 ingressi binari



**90225**  
UAD1-230/KNXs REG



beg-luxomat.com





# Feel comfortable in your building



**UAD1-230/ KNXs REG**  
Attuatore dimmerabile  
universale e attuatore di  
commutazione (1 canale)



**90225**

## KNXs Attuatore universale

Il nuovo attuatore universale KNX combina funzioni versatili in un alloggiamento estremamente compatto: come attuatore universale di regolazione per valvola, e come attuatore di commutazione con uscita a semiconduttore, è perfetto per un'ampia gamma di applicazioni. Il funzionamento silenzioso lo rende la soluzione ideale per l'utilizzo in aree sensibili come hotel, uffici o aree silenziose. Grazie a KNXs Secure, offre inoltre la massima sicurezza contro gli accessi non autorizzati.

### Uso multifunzionale:

- Attuatore dimmerabile universale (taglio di fase)
- Attuatore per valvole con PWM (modulazione dell'ampiezza degli impulsi - Pulse width modulation)
- Attuatore di commutazione a semiconduttore
- 2 Ingressi Binari
- Funzioni logiche di comfort integrate

### NUOVO:

- KNX Secure
- 1-Canale
- Estremamente compatto: solo 1 TE
- Silenzioso, quindi adatto all'uso in aree tranquille, hotel, uffici...

### Dati tecnici:

Alimentazione:	via KNX-BUS
Dimensioni:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Consumo di energia:	3 mA
Assorbimento:	0.2 W
Tipo/classe di protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	Da -5°C a +45°C
Connessioni e cavi:	1 x terminale bus KNX nero/rosso 6 x Terminali a vite 0.34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> rigido 0.34 ... 2,5 mm <sup>2</sup> a trefoli sottili
Potere di interruzione:	0 - 200 W Carico ohmico 0 - 24 W / 4 LED (Controllo di fase) 0 - 100 W / 10 LED (Controllo di fase)
Uscite:	1 x Uscita a semiconduttore